



Комплект галогенных осветителей Light KIT Q-26K3/220

Инструкция по эксплуатации

ver. LE1206.IH.001

Инструкция по эксплуатации

Галогенный осветитель HaloLight 1000

Содержание

1. До начала использования осветителя.
2. Описание прибора.
3. Комплектация.
4. Работа с осветителем.
5. Спецификация
6. Хранение и уход.
7. Устранение неисправностей.

1. До начала использования

1. Мы благодарим Вас за приобретение данного осветительного прибора! Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях безопасной и эффективной работы.
2. Настоятельно избегать тряски и передвигать прибор, когда он включен, т.к. в этом случае Вы можете повредить галогенную лампу.
3. Подключайте только к исправной, заземленной розетке.
4. Присоединяйте и отсоединяйте любые аксессуары только после того, как осветитель выключен и лампа остыла.

2. Описание прибора

Light KIT разработан для цифровой и традиционной фотографии при искусственном свете для пленок типа В (цветовая температура 3200К). Light KIT использует кварцевую галогенную лампу, выключатель находится на проводе питания. Конструкция держателя патрона предусматривает изменение угла освещения с помощью плавного перемещения патрона относительно рефлектора (см. Рис. 1).



Рис. 1

3. Комплектация

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Стойка | 3шт. |
| 2. Патрон | 3шт. |
| 3. Рефлектор | 3шт. |
| 4. Галогенная лампа 250 Вт | 3шт. |
| 5. Рассеиватель (опция) | 3шт. |

4. Работа с осветителем

1. Установите патрон на стойку осветителя.
 2. Установите на патроне рефлектор и закрепите его стопорным болтом сзади таким образом, чтобы отверстие для зонта в рефлекторе совпало с отверстием для зонта в патроне.
 3. Вкрутите в патрон галогенную лампу.
 4. Установите зонт в соответствующие отверстия в рефлекторе и патроне, и закрепите зонт винтом.
- При необходимости вместо зонта можно использовать матерчатый рассеиватель (опция), надеваемый на внешний диаметр рефлектора так, как показано на рис. 2



Рис. 2

5. Спецификация

Питание:	220В/50Гц
Мощность:	До 1000 Вт
Цветовая температура:	3200К (при полной мощности)
Вес (кг):	1,2

6. Хранение и уход

1. Замена лампы:

- дайте лампе остыть и извлеките ее;
- не касайтесь лампы незащищенными руками: производите замену лампы только в матерчатых перчатках;
- лампу необходимо менять в случае механического повреждения, температурного деформирования и истечения срока службы (критичного изменения рабочих характеристик).

2. Хранение:

- оберегайте лампу от пыли и грязи, т.к. это может привести к изменению цветовой температуры, а также к уменьшению срока службы;
- в случае загрязнения, протрите лампу мягкой материей с использованием спиртового раствора.

Примечание:

- Прибор не предназначен для работы вне помещения;
- Прибор относится к устройствам высокого напряжения, поэтому необходимо соблюдать правила работы с такого рода устройствами;
- Не работайте с прибором влажными руками;
- Всегда отключайте питание и давайте остыть элементам прибора при замене лампы и (или) рефлектора;
- Минимальная дистанция до объекта освещения - 1 м;
- **Производитель не несет ответственности за возможные последствия в случае изменения электрической схемы или других модификаций прибора, сделанных самостоятельно или неавторизованной сервисной службой;**
- Данный продукт может быть модифицирован с целью улучшения без предварительного уведомления.

7. Устранение неисправностей

Статус	Предполагаемая причина	Устранение неисправностей
Осветитель не работает	Отсутствие питания	- проверьте кабель питания; - проверьте контакты;

Пожалуйста, во всех остальных случаях возникновения неисправностей или отклонения от нормальной работы осветителя, обращайтесь в сервисную службу Rekam.

8. Гарантийные обязательства

Все обязательства по гарантии указаны в Гарантийном талоне, который прилагается ко всем осветителям Rekam, как импульсным, так и постоянного света. К расходным материалам и частям с ограниченным ресурсом использования относятся: лампы (импульсные, галогенные, флуоресцентные, накаливания); предохранители; кабели (питания и синхронизации).

Rekam Inc., Canada

Российское представительство
Россия, 129223, г. Москва
Проспект Мира, ВВЦ, стр. 530
+7 (499) 760-2275

info@rekam.ru

Main office
222 Faywood Boulevard,
Toronto, ON M3H 6A9
Canada

info@rekam.com